

ORGA 6141

Eins für alles in der bisherigen "Offline" TI



Infos von Ingenico:

Stationäres eGK-Terminal für die bisherige "Offline"-Nutzung

WICHTIG: Nicht upgradefähig für den Online-Produktivbetrieb - Stufe 1

Das Gerät ORGA 6141 Version ONLINE wird von uns nicht unterstützt !

Intuitiv, sicher und zuverlässig: Das ORGA 6141 besticht durch sein farbiges TFT-Grafikdisplay und die durchdachte Menüführung. Maximale Geschwindigkeit beim Datenaustausch mit den Chipkarten ermöglicht ein zügiges und intuitives Arbeiten. Um falsche Eingaben zu vermeiden, hat es große, separate Tasten mit ergonomischem Druckpunkt. Und ganz nebenbei sieht es auch noch ziemlich gut aus.

Alle Vorteile auf einen Blick:

- Geräteversion für den Einsatz in Arztpraxen, MVZ und Krankenhäusern, die noch nicht an der Online-Erprobung teilnehmen
- Maximale Geschwindigkeit beim Datenaustausch
- Höchste Sicherheit bescheinigt durch gematik-Zulassung
- Großes, farbiges Grafikdisplay (240 x 400 Pixel)
- Ergonomisch optimierte Displayanzeige und Karteneinführung
- Liest alle Versicherten-Chipkarten der gesetzlichen (eGK) und privaten Krankenkassen
- Schnittstellen: USB-vCOM, USB, LAN
- Akustische Tasten- und Eingabebestätigungen
- Ansprechendes Design
- Intuitive Menüführung
- Kartenschonende Kontakte, d.h. lange Lebensdauer
- Große, separate Tasten mit ergonomischem Druckpunkt,
- Durch räumlich getrennte Tasten werden falsche PIN Eingaben vermieden
- USB (virtuell-COM) für die einfache Einbindung in Ihre Software
- 128 Mbyte Flash, 64 Mbyte RAM, Linux Betriebssystem
- Power over Ethernet Switch als optionales Zubehör erhältlich

Voraussetzung:

mmOrthosoft® Desktop Version mindestens 2017.1.176

Link zur Downloadbereich des Herstellers:

<https://ingenico.de/healthcare/downloads>

-

Lokale Einrichtung:

Es wird die "WINDOWS Treiber für stationäre ORGA eHealth Kartenterminals" Software benötigt. Diese kann auf www.ingenico.de im Servicebereich heruntergeladen werden. Installieren Sie die Software auf dem Rechner an dem das Kartenlesegerät angeschlossen ist.

Wählen Sie zunächst in den Einstellungen des Orga 6141 unter **Menü - Einstellungen - Schnittstellen - Auswahl - USV v. COM** aus.

Stellen Sie in mmOrthosoft® unter:

Extras - System-Einstellungen - Rechner XXX - Diverses - Haken bei "Kartenleser / Tastatur" - "Orga 6141-Kartenleser" verwenden und bei Schnittstellen **den entsprechenden Port** (zu sehen im Geräte-Manager) ein.

Installation auf Terminalserver:

Es wird die Orga Software benötigt. Diese kann auf www.ingenico.de im Servicebereich heruntergeladen werden. Installieren Sie die Software auf dem Terminalserver und auf dem Client.

Wählen Sie zunächst in den Einstellungen des Orga 6141 unter **Menü - Einstellungen - Schnittstellen - Auswahl - USV v. COM** aus.

Stellen Sie in mmOrthosoft® unter:

Extras - System-Einstellungen - Rechner XXX - Diverses - Haken bei "Kartenleser / Tastatur" - "Orga 6141-Kartenleser" verwenden und bei Schnittstellen **den entsprechenden Port** (zu sehen im Geräte-Manager) ein.

Option Fernsteuerrechner:

Extras - System-Einstellungen - Rechner XXX - Diverses

1. Hintergrundgrafik in mmOrthosoft® wird ausgeblendet
2. Die Kartentastatur wird auf den "Filemodus" umgeschaltet
3. Für alle Ladenkassendrucker wird die Option Port schließen nach jedem Druck aktiviert
4. Im Suchfenster wird der Cursor nicht blau sondern grau unterlegt

Diese Option sollte nur auf Terminalserverclients aktiviert werden, auf denen eine Ladenkasse betrieben wird.



Installation per LAN Ansteuerung:

Wählen Sie zunächst in den Einstellungen des Orga 6141 unter **Menü - Einstellungen - Schnittstellen - Auswahl - LAN** aus.

Vergeben Sie dem Orga 6141 unter **Menü - Einstellungen - Schnittstelle - Parameter - LAN - IP Adresse** zwingend eine freie feste IP-Adresse und unter **TCP Port** einen freien Port aus Ihrem Netzwerk.

Stellen Sie in mmOrthosoft® unter:

Extras - System-Einstellungen - Rechner XXX - Diverses - Haken bei "Kartenleser / Tastatur" - "Orga 6141-Kartenleser" verwenden und bei Schnittstellen **LAN** ein. Tragen Sie ebenfalls den im Gerät eingerichteten Port und die feste IP Adressen in die entsprechenden Felder ein.

WICHTIGER HINWEIS: Diese technischen Informationen greifen teilweise tief in das Betriebssystem ein. Unter Umständen können andere Einstellungen oder Soft- und Hardwarekomponenten in ihren Funktionen beeinflusst werden. Diese Änderungen sollten Sie nur von einem Microsoft® zertifizierten Techniker durchführen lassen, dabei sind ALLE Randbedingungen ihrer GESAMTEN Computeranlage zu berücksichtigen. Erstellen Sie auf jeden Fall vor der Veränderung eine vollständige und geprüfte Datensicherung. Sollten Sie sich dazu nicht in der Lage sehen, sind wir gerne bereit für Sie diese oder Teile der Dienstleistungen gegen Berechnung, 24,75€/15 Minuten zu erbringen ! Bitte verabreden Sie einen Termin mit folgendem Formular unter F1, Sonstige Formulare, AUFTRAG TECHNISCHE DIENSTLEISTUNG und faxen oder mailen Sie uns den Auftrag zu, wir melden uns unverzüglich zurück !

Sie können dieses Gerät mit folgendem Formular bei uns bestellen F1, Sonstige Formulare, AUFTRAG Hardwarekomponenten.